

Matrox DualHead2Go y TripleHead2Go



Amplíe su campo de visión. Haga mucho más. Sea más productivo.

DualHead2Go y TripleHead2Go son adaptadores externos de ampliación para varias pantallas que permiten conectar dos o tres monitores a un equipo portátil o de escritorio. Se conectan a la salida de video del sistema y usan su GPU para ofrecer video y gráficos sin compresión de gran calidad en todos los monitores. Estas pequeñas cajas son perfectas para proporcionar funcionalidad de varios monitores a los equipos portátiles, sistemas con gráficos integrados o sin ranuras de expansión disponibles, o sistemas ya cerrados y validados.

Características principales

- Permite configuraciones de dos o tres monitores para equipos portátiles o de escritorio
- Admite una resolución máxima de 5760x1080 (3x 1920x1080)¹ en tres monitores
- Admite una resolución máxima de 3840x1200 (2x 1920x1200)¹ en dos monitores
- Utiliza la GPU del sistema para ofrecer una plataforma estable para aplicaciones de oficina, diseño 3D y multimedia
- Funciona con pantallas o proyectores DisplayPort™, DVI y VGA²
- Rápido y fácil de instalar; no es necesario abrir la caja del equipo ni insertar componentes
- Dispositivo externo que no anula la garantía del sistema
- Compatibilidad con HDCP para la reproducción de contenido protegido
- Función Matrox Clone para ver una copia de una pantalla en la otra
- Incluye el software Matrox PowerDesk para gestionar con facilidad la configuración del equipo de escritorio
- Compatible con PC y Mac



Trabaje mejor y de forma más inteligente.

DualHead2Go y TripleHead2Go constituyen la solución definitiva de varios monitores para negocios y usuarios profesionales que buscan incrementar su productividad. Puede ejecutar diferentes aplicaciones en cada monitor o ampliar una aplicación a varias pantallas. Trabajar con varios monitores le permite organizar mejor el espacio de trabajo y realizar varias tareas simultáneas con mayor comodidad.

Elija la solución más adecuada

	Matrox DualHead2Go Digital ME <i>NUEVO</i>	Matrox DualHead2Go Digital SE <i>NUEVO</i>	Matrox DualHead2Go Analog Edition	Matrox DualHead2Go Digital Edition	Matrox TripleHead2Go Digital SE <i>NUEVO</i>	Matrox TripleHead2Go Digital Edition	Matrox TripleHead2Go DP Edition
Nº de pieza	D2G-DP2D-MIF	D2G-DP2D-IF	D2G-A2A-IF	D2G-A2D-IF	T2G-DP3D-IF	T2G-D3D-IF	T2G-DP-MIF
Nº máx. pantallas	2	2	2	2	2 o 3	2 o 3	2 o 3
Resolución DVI máxima ¹	3840x1200 (2x 1920x1200)	3840x1200 (2x 1920x1200)	—	3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080)** 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080)** 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200)	5760x1080 (3x 1920x1080)** 4080x768 (3x 1360x768) 3840x1200 (2x 1920x1200)
Resolución VGA máxima ¹	—	—	2560x1024 (2x 1280x1024)	3360x1050 (2x 1680x1050)	—	4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050)	4080x768 (3x 1360x768) 3360x1050 (2x 1680x1050)
Resolución DisplayPort máxima ¹	—	—	—	—	—	—	5760x1080 (3x 1920x1080)* 3840x1200 (2x 1920x1200)
Conectores de entrada	Mini DisplayPort o Thunderbolt	DisplayPort o Mini DisplayPort	VGA	VGA	DisplayPort o Mini DisplayPort o Thunderbolt	VGA o Dual-link DVI	DisplayPort o Mini DisplayPort o Thunderbolt
Conectores de salida	DVI	DVI	VGA	VGA o DVI	DVI	VGA or DVI	VGA, DVI o DisplayPort
Alimentación	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB y DisplayPort
Contenido del paquete	<ul style="list-style-type: none"> Cable de entrada VGA-a-VGA Cable USB CD de inicio 	<ul style="list-style-type: none"> Cable de entrada VGA-a-VGA Cable USB CD de inicio 	<ul style="list-style-type: none"> Cable de entrada VGA-a-VGA Cable USB CD de inicio 	<ul style="list-style-type: none"> Cable de entrada VGA-a-VGA Cable USB CD de inicio 	<ul style="list-style-type: none"> Cable de entrada DP-a-DP Cable de entrada Mini-DP-a-DP Cable USB CD de inicio 	<ul style="list-style-type: none"> Cable de entrada VGA-a-VGA Cable de entrada DVI-DL a DVI-DL Cable USB CD de inicio 	<ul style="list-style-type: none"> Cable de entrada DP-a-DP Cable de entrada Mini-DP-a-DP Cable USB CD de inicio
Modo de clonación	✓	✓	✓	—	✓	—	✓
Administración de paneles	—	—	—	—	✓ (solo Windows)	✓ (solo Windows)	✓ (solo Windows)
Surround Gaming	—	—	—	—	✓	✓	✓
Compatible con HDCP	✓	✓	—	—	✓	—	—
Sistema operativo compatible	Mac	PC	PC	PC	PC y Mac	PC y Mac	PC y Mac

Sistemas operativos admitidos

Microsoft® Windows® 8 (32/64bit), Microsoft Windows 7 (32/64bit), Windows Vista® (32/64 bits), Windows XP (32/64 bits), Windows Server® 2003/2008 (32/64 bits), Mac® OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8) y Linux™

¹ La resolución máxima depende del sistema, el tipo de monitor, el modelo GXM y el sistema operativo.

² Específico al modelo GXM - puede requerir adaptadores adicionales (vendidos por separado). Conectividad a Thunderbolt solo con Mac.

³ Resolución admitida a 50Hz, que puede ser incompatible con algunas pantallas; consulte la compatibilidad con el fabricante del monitor.

⁴ Resoluciones widescreen mayores a 3x1360x768 solo disponibles con Windows XP, Windows Vista y Windows 7. TripleHead2Go Digital Edition debe conectarse a la salida DVI de enlace dual del sistema.

⁵ Póngase en contacto con Matrox para conocer las versiones probadas de las distribuciones Linux más importantes.

www.matrox.com/graphics

Oficina central en Norteamérica: 1 800-361-1408 o 514-822-6000
Reino Unido: +44 (0) 1895 827260, Alemania: +49 89 62170-444 Francia : +33 9 75 18 57 53
Correo electrónico: graphics@matrox.com

© 2014 Matrox Graphics, Inc. Todos los derechos reservados. Matrox se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Matrox y los nombres de productos de Matrox son marcas registradas en Canadá y otros países o marcas de Matrox Electronic Systems, Ltd o Matrox Graphics Inc. El resto de nombres de productos y de empresas son marcas registradas o marcas de sus respectivos propietarios.

Marzo de 2014

matrox[®]
Graphics for Professionals